Rechter Kanal

Linker Kanal

0,25 mV~ Tr.4 TM 003 — 0,25 mV~ — 7 mV~ — 20 mV~ — 280 mV~ — 10 mV~ — 150 mV~ — 250 mV~

0,25 mV~ Tr.5 TM 003 — 0,25 mV~ — 7 mV~ — 20 mV~ — 280 mV~ — 10 mV~ — 150 mV~ — 250 mV~

R_1 51K, R_2 51K, R_3 33K, R_4 51K, R_5 1M, R_6 1M, R_7 1M, R_8 1M, R_{10} 220 K, R_{11} 33K, R_{12} 220 K, R_{13} 100K, R_{14} 100K, R_{15} 1M, R_{16} 1M, R_{17} 1,5K, R_{18} 1,5K, R_{19} 1,5K, R_{20} 1,5K, C_1 0,01 µF, C_2 0,01 µF, C_3 0,05µF, C_4 0,1µF, C_5 0,05µF, C_6 0,1µF, C_7 50µF 3V, C_8 50µF 3V

ECC 83 Rö1 — ECC 83 Rö1 — ECC 83 Rö2 — ECC 83 Rö2

R_{21} 510K, R_{22} 510K, R_{23} 220K, R_{24} 51K, R_{25} 220K, R_{26} 51K, Pot 1a 500K lin, Pot 1b 500K lin, Pot 2a 1M +log, Pot 2b 1M +Log, C_9 0,025µF, C_{10} 0,025µF

65 mV~ — 92 mV~ — 7,5 mV~ — 65 mV~ — 92 mV~ — 7,5 mV~

ECC 83 Rö3 — ECC 83 Rö3 — ECC 83 Rö4 — ECC 83 Rö4

A — B

R_{29} 5M, R_{31} 5M, R_{33} 100K, R_{34} 1,5K, R_{35} 100K, R_{36} 1,5K, R_{37} 68K, R_{38} 22K, R_{39} 22K, R_{40} 68K, R_{41} 220K, R_{42} 510K, R_{43} 220K, R_{44} 510K, R_{45} 33K, R_{46} 33K, R_{47} 100K, R_{48} 1,5K, R_{49} 100K, R_{50} 1,5K, Pot 3a 500K lin, Pot 3b 500K lin, Pot 4a 1M lin, Pot 4b 1M lin, C_{11a} 32µF 450/550V, C_{11b} 32µF 450/550V, C_{12} 0,01µF, C_{13} 0,01µF, C_{14} 0,1µF, C_{15} 0,1µF, C_{16} 0,05µF, C_{17} 0,05µF, C_{20} 4700pF, C_{21} 200pF, C_{22} 4700pF, C_{23} 200pF, C_{24} 4700pF, C_{25} 4700pF, C_{26} 0,1µF, C_{27} 0,1µF, C_{28} 0,05µF, C_{29} 0,05µF

950 mV~ — 720 mV~ — 950 mV~ — 720 mV~

(265 V=) 255 V= — (300 V=) 290 V= — (345 V=) 330 V=

ECC 83 Rö5 — ECC 83 Rö5 — ECC 83 Rö6 — ECC 83 Rö6

R_{51} 510k, R_{52} 150K, R_{53} 330K, R_{54} 510k, R_{55} 150K, R_{56} 330K, R_{57} 510K, R_{58} 510K, R_{59} 100K, R_{60} 100k, R_{61} 100k, R_{62} 1,5K, R_{63} 470Ω, R_{64} 100K, R_{65} 1,5K, R_{66} 470Ω, R_{67} 1M, R_{68} 3,3K, R_{69} 1M, R_{70} 3,3K, C_{30} 68pF, C_{31} 68pF, C_{32} 4700pF, C_{33} 4700pF, C_{34} 0,01µF, C_{35} 0,01µF, C_{36} 0,01µF, C_{37} 0,01µF, C_{38} 0,025 µF, C_{39} 0,025 µF

Intim 180 mV~ 1050 mV~ — Intim 180 mV~ 1050 mV~ — 890 mV~ — 890 mV~

A — B — C — D

R_{71} 33K, R_{72} 1,5K, R_{73} 33K, R_{74} 33K, R_{75} 1,5K, R_{76} 33K, R_{77} 10K, R_{78} 10K, C_{42} 0,05µF, C_{43} 0,05µF, C_{44} 0,05µF, C_{45} 0,05µF, C_{50a} 32µF 450/550V

EL 84 Rö7 — EL 84 Rö8 — EL 84 Rö9 — EL 84 Rö10

5200 mV~ — 5200 mV~ — 5200 mV~ — 5200 mV~

R_{79} 510K, R_{80} 510K, R_{81} 510K, R_{82} 510K, R_{83} 1K, R_{84} 1K, R_{85} 1K, R_{86} 1K, R_{87} 300Ω, R_{88} 300Ω, R_{89} 300Ω, R_{90} 300Ω, R_{91} 100Ω, R_{92} 100Ω, R_{93} 100Ω, R_{94} 100Ω, R_{95} 220K, R_{96} 5,1K, R_{97} 5,1K, C_{46} 50µF 30/35V, C_{47} 50µF 30/35V, C_{48} 50µF 30/35V, C_{49} 50µF 30/35V, C_{50b} 32µF 450/550V

Tr. 2 — 14000 mV~ — 16Ω — 10000 mV~ — 8Ω — 7000 mV~ — 4Ω — 0 — M 3 135 WSW

Tr. 3 — 14000 mV~ — 16Ω — 10000 mV~ — 8Ω — 7000 mV~ — 4Ω — 0 — M 3 135 WSW — GL

1/3 WATT — 1 WATT — 2 WATT

(410 V=) 410 V=

A — B — C — D — 300 mV~ — 5500 mV~

Tr. 1 007 — 0,3 Amp. — 1 Amp. — 240 V~ — 220 V~ — 130 V~ — 110 V~ — (315 V~) 315 V~ — (6,1 V~) — (6,1 V~) — Si — 4 x SSi 1,2 — R_{27} 500Ω — R_{28} 500Ω

GLEICHSPANNUNGEN IN KLAMMERN OHNE AUSSTEUERUNG, OHNE KLAMMERN BEI AUSSTEUERUNG MIT 12 WATT UND 1 kHz GEMESSEN MIT 6/60/600 VOLT-BEREICH BEI 833Ω/V GEGEN MASSE.
TONFREQUENZSPANNUNGEN GEMESSEN MIT RÖHRENVOLTMETER.

KONSTRUKTIONS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Rö 1/2: 70 V= 0,4 V= — 70 V= 84 mV~ — 0,45 V= 0,3 mV~ — 135 V= 3100 mV~

Rö 3/4: 1,2 V= 60 mV~ — 160 V= 1900 mV~ — 100 mV~ — 1,2 V= 68 mV~ — 180 V= 1050 mV~

Rö 5/6: 30 V= 1,5 V= — 185 V= — 5600 mV~ — 950 mV~ — 246 V= — 1,4 V= 950 mV~

Rö 7-10: (12,5 V=) 13,5 V= — 400 V= (36 mA) 175 000 mV~ — (345) 330 V= (3,5) 4,5 mA

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
b	C38 } 0,05 in C39 } 0,025 Stiftposition + Brücke	10.7.63	
a		19.6.63	

	Tag	Name
Gez.	21.5.63	
Gepr.	24.5.63	
Norm.		

Dynacord

019 – 101

CONCERT